



Signaler



Réguler



Sécuriser



Chantiers

BALISAGE LUMINEUX DE SÉCURITÉ FEUX DE CHANTIERS

DIABOLUX



Feux de chantiers conçus pour faciliter la gestion des alternats et intersections lors de travaux.



LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Stable et maniable pour un confort d'utilisation
- Conception robuste, carter des optiques et coffre à batterie en polypropylène rotomoulé
- Sources lumineuses haute performance
- Excellente lisibilité des feux grâce à un large angle d'ouverture optique
- Feux de chantier avec décompte du temps d'attente

➤ EXPLOITATION

- Électronique dernière génération pour une fiabilité accrue
- 3 programmations possibles : alternats (clés de programmation en option pour mode de fonctionnement en carrefour ou pour fonctionner en 3/4 voies)

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Conçu et fabriqué en région
Nouvelle-Aquitaine

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jeu de 2 feux de chantier à LEDs avec affichage du temps d'attente au niveau du feu central, livré sans les batteries
- Têtes de feux ergonomiques en polypropylène rotomoulé
- Mâts télescopiques en acier laqué
- Caissons batteries en polypropylène rotomoulé
- Poids par feu sans batterie : 33 kg
- Sources à Diodes Electroluminescentes (LEDs)
- Variation automatique de la luminosité par cellules photosensibles
- Cartes hydrofugées protégées par un polymère translucide
- Autonomie d'un mois avec une batterie de 200 Ah par feu



Clé de programmation



DIAB 230



PROGRAMMATION & SYNCHRONISATION

- Préprogrammation des cycles normalisés dans la clé de programmation
- Synchronisation par liaison infrarouge : simple apposition de la clé sur un feu puis sur le second, l'installation poursuit son cycle



OPTIONS & ACCESSOIRES

- Alimentation DIAB 230 stabilisée pour branchement sur secteur (1 par feu, 2 par jeu)
- Batterie 6V 192Ah pour feux de chantier (2 par feu, 4 par jeu)
- Batterie 12V 200Ah pour feux de chantier (1 par feu, 2 par jeu)
- Arceau de protection en acier galvanisé (1 par feu, 2 par jeu) ⁽²⁾
- Clé de programmation pour mode de fonctionnement en carrefour (nécessite 4 feux)
- Clé de programmation pour fonctionner en mode 3/4 Voies
- Clé de programmation